

DL 1013M1



Modulo di alimentazione CC e CA motorizzato

Fornisce tensione trifase fissa e variabile separata e tensione continua rettificata per eseguire comodamente tutti i test per i laboratori di macchine elettriche e installazioni elettriche.

L'alimentatore è intuitivo e sicuro da utilizzare con pulsanti di avvio e arresto per abilitare le uscite di tensione, il pulsante di emergenza a fungo, l'interruttore generale sbloccato a chiave e l'interruttore magneto-termico.

Può essere azionato manualmente o in remoto tramite tensione 0-10 e ingressi segnali relè dedicati. Un connettore dedicato per la velocità eccessiva può essere utilizzato per proteggere le macchine elettriche in prova.

Il pannello frontale comprende i terminali di sicurezza per le uscite di tensione, le prese per l'alimentazione di moduli aggiuntivi e i terminali di controllo secondo le norme IEC.

Tensione d'uscita:

- CA trifase variabile selezionabile (Controllata in tensione o con relè): 3x0-480V, 5A o 3x0-240V, 10A
- CC rettificata variabile (Controllata in tensione o con relè): 0-290V, 12A
- Trifase CA fissa dalla rete.
- CC fissa: 220 V, 1 A
- CC rettificata variabile: 0-225 V, 1 A
- Alimentazione: trifase dalla rete

Motorized DC and AC power supply module

Provides separate fixed and variable three-phase AC and rectified DC voltages to conveniently carry out all the tests for Electric Machines and Electrical Installations laboratories.

The power supply is intuitive and safe to operate with start and stop pushbuttons to enable the voltage outputs, emergency mushroom push-button, key-unlocked general switch, and magneto-thermal switch.

It can be operated manually or remotely through dedicated 0-10 voltage and relay signal inputs. A dedicated over-speed connector can be used to protect the electric machines under test.

The front panel includes the safety terminals for the voltage outputs, sockets for powering additional modules and control terminals according to the IEC standards.

Output voltages:

- Selectable variable three-phase AC voltage (voltage or relay controlled): 3x0-480V, 5A or 3x0-240V, 10A
- Variable rectified DC (voltage or relay controlled): 0-290V, 12A
- Fixed three-phase AC from the mains.
- Fixed DC: 220 V, 1 A
- Variable rectified DC: 0-225 V, 1 A
- Power supply: three-phase from mains

Módulo motorizado de alimentación de CC y CA

Proporciona tensión trifásica fija y variable separada y tensión continua rectificada para llevar a cabo todas las pruebas de los laboratorios de máquinas eléctricas e instalaciones eléctricas.

La fuente de alimentación es intuitiva y segura de operar con botones de arranque y paro para habilitar las salidas de tensión, el botón de emergencia tipo hongo, el interruptor general desbloqueado con llave y el interruptor magneto-térmico.

Se puede operar de forma manual o remota a través de tensión de 0-10 y entradas de señal de relé dedicadas. Se puede usar un conector de sobrevelocidad para proteger las máquinas eléctricas que se estén probando.

El panel frontal incluye los terminales de seguridad para las salidas de tensión, los tomas para alimentar módulos adicionales y los terminales de control conformes con las normas IEC.

Tensiones de salida:

- CA trifásica variable seleccionable (controlada por tensión o relé): 3x0-480V, 5A o 3x0-240V, 10A
- CC rectificada variable (controlada por tensión o relé): 0-290V, 12A
- CA trifásica fija de red
- CC fija: 220 V, 1 A
- CC rectificada variable: 0-225 V, 1 A
- Alimentación: trifásica de red

Module d'alimentation CC et CA motorisé

Il fournit une tension triphasée fixe et variable séparée et une tension continue redressée pour effectuer tous les tests des laboratoires des machines électriques et des installations électriques.

L'alimentation est intuitive et sûre à utiliser avec des boutons de démarrage et d'arrêt pour activer les sorties de tension, le bouton d'urgence en forme de champignon, l'interrupteur principal avec déverrouillage à clé et l'interrupteur magnéto-thermique.

Il peut être actionné manuellement ou à distance via une tension de 0 à 10 et des entrées de signal de relais dédiées. Un connecteur de survitesse dédié peut être utilisé pour protéger les machines électriques testées.

Le panneau avant comprend les bornes de sécurité pour les sorties de tension, les prises pour l'alimentation des modules supplémentaires et les bornes de commande conformément aux normes CEI.

Tensions de sortie:

- CA triphasée variable sélectionnable (commandé par tension ou relais): 3x0-480V, 5A ou 3x0-240V, 10A
- CC redressée variable (contrôlé par tension ou relais): 0-290V, 12A
- CA triphasée fixe du secteur
- CC fixe: 220 V, 1 A
- CC redressée variable: 0-225 V, 1 A
- Alimentation: triphasée du secteur